



**АРБАТЕКС**  
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

[arbatex@list.ru](mailto:arbatex@list.ru)

Пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону или E-mail !

### ПМ-75 предохранитель



### Описание

Предохранитель малоинерционный ПМ-75 75А предназначен для защиты электрических цепей от недопустимых по величине и времени протекания токовых перегрузок и токов короткого замыкания. Предохранители соответствуют техническим требованиям 8ЮО.481.000 ТУ.



**АРБАТЕКС**  
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

[arbatex@list.ru](mailto:arbatex@list.ru)

## Параметры и характеристики

- Напряжение цепи, не более:
    - постоянного тока, В ..... 30
    - переменного тока, В/частотой, Гц ..... 127/400 ±40, 220/440-1000
  - Номинальный ток, А ..... 75
  - Пограничный ток, I<sub>ном</sub>, не более: ..... 2,0
  - Падение напряжения на выводах, мВ, не более ..... 200
  - Относительная влажность окружающей среды при t до +40°C, %. ..... до 100
  - Рабочая температура окружающей среды, °С ..... от -60 до +80
  - Общий гарантийный срок, лет ..... 8
  - Масса, г, не более ..... 60
- 

**Минимальная сумма заказа - 2 500 руб !**



**АРБАТЕКС**  
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

[arbatex@list.ru](mailto:arbatex@list.ru)